

SMS – GSM – Larmsändare – Telefonuppringare



SMS GSM Larmsändare - Telefonuppringaren överför fördefinierade SMS-meddelanden till GSM-telefoner, larmcentraler mm.

Använd exempelvis ett kontantkort, extrakort eller fast abonnemang och få en mycket kostnadseffektiv larmuppringare, som är placerad på objektets insida, och kan därför inte forceras med att t.ex. klippta telefonlinjer.

Modulen är försedd med 6 larmingångar som aktiveras genom en slutning till +5 V - 15 V DC, SMS-meddelanden som ligger sparat på SIM-kortet (max 160 tecken) når mottagaren inom 15 sekunder. Två olika SMS och två olika mottagare per larmingång kan sparas på SIM-kortet. T ex ett meddelande till larmcentral och ett till dig själv.

En röd lysdiod indikerar att modulen har kontakt med GSM-nätet, för att få en mycket pålitlig funktion och för att vara säker på att modulen hela tiden ligger "Online" med GSM-nätet görs automatisk en reset varje dygn.

Enheten är försedd med två reläutgångar som kontrolleras med SMS. I det SMS som skickas från exempelvis en vanlig GSM-telefon anges i sekunder eller ON/OFF hur länge man vill aktivera reläutgången. Denna funktion kan t ex användas för att sätta på en pump, ventilation, värme osv.

En PC-programvara medföljer för att enkelt kunna programmera SIM-kort med olika larmtexter och mottagarnummer

Teknisk specifikation

- EGSM900/GSM1800 (EGSM900/GSM1800/GSM1900 som option)
- Uppfyller ETSI GSM Fas 2 standarden
- Intern SIM korthållare (3 och 5 Volts)
- FME antennutgång
- Monteringsbleck medföljer
- Matningspänning: 9-35VDC och 9-35VAC
- Strömförbrukning: Max 1A @ 12V 35mA nominellt @ 12V

INTERNATIONAL SECURITY AB

Headquarters:

Snåregården, Snårestad
SE-271 93 Ystad, Sweden
Phone: +46 411 705 60
Telefax: +46 411 705 96
Mobile: +46 70 590 77 67
gunnar.lundvall@is-ab.se

Branch Stockholm:

Bondessonsgatan 8
SE-112 52 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 618 69 72
+46 8 13 36 46
info@is-ab.se

Branch Växjö:

Box 5129
Slättervägen 113
SE-352 23 Växjö
Phone: +46 470 79 58 88
Mobile: +46 734 36 85 97
bjorn.petterson@is-ab.se

Branch Ekenässjön:

Hantverkargatan 1
SE-574 58 Ekenässjön
Phone: +46 383 307 86
Mobile: +46 70 534 11 47
anders.petrini@is-ab.se



- Uteffekt: 900Mhz 2 Watt 1800 Mhz 1 Watt
- Dimensioner LxHxB: 67x67x42
- Vikt: 140 gram i aluminiumkapsling
- Drifttemperatur: - 20° C till + 55° C
- Larmtexten kan vara upp till 160 tecken lång.
- Kapslad i en robust aluminiumkåpa.

Alla inställningar görs från PC med medföljande program.

Finns också som modem med standard RS 232 port. Modemet är försett med två larmringångar som kan sända upp till fyra SMS.

Levereras med antenn, programvara och kabel för anslutning till PC.