

## Porttelefonsystem för villa eller lägenhet

Systemet består i grundutförande av en dörrstation med kamera och en svarsapparat med 3,5 tum TFT LCD skärm. Överföringen av video, ljud och strömförsörjning sker med kabel.

Upp till fyra svarsapparater kan anslutas till en dörrstation. Uppkallning är möjlig mellan svarsapparaterna.

Dörrstationen är försedd med IR-dioder som säkerställer bildvisning även i mörker.

Dörrstationens kamera kan aktiveras när som helst och användas för övervakning av området utanför dörren eller porten.

Dörrstationen är utförd i gult aluminium.

### Porttelefon PAV 120



#### Specifikation svarsapparat

- Arbetstemperatur: -10° C -- +40° C
- Kommunikation: Dubbelriktad
- Uppkallningston: Ding-Dong tills luren lyfts av
- Bildskärm: 3,5 tum TFT LCD
- Upplösning: 384 × 234 pixels
- Skärmsläckare: Automatisk från efter 1 minut
- Inställning: Volym och ljusstyrka
- Styrning av el-slutbleck
- Bildfrekvenser: Horisontal: 15,625 kHz, Vertikal: 50 Hz
- Strömförsörjning: Nätadapter 16 V DC
- Effektförbrukning: Viloläge 0,2W; Arbetsläge 8W)
- Mått: 219(L)×212.5(W)×61(H)mm

Utseendet hos svarapparat kan variera från leverans till leverans.



#### Specifikation dörrstation

- Konstruktion: Vandalskyddad, vattenskyddad
- Arbetstemperatur: -10° C -- +40° C
- Kommunikation: Dubbelriktad
- Bildelement: 380 TVL, CCD 1/3 tum med lens
- Bildvinkel: Horisontal: 78°, Vertikal: 66°
- Nättbelysning: IR-belysning tänds vid 0,1 Lux
- Anslutning: 4 ledare parslagen skärmd kabel
- Anslutning: För el-slutbleck mellanrelä krävs
- Strömförsörjning: 16 – 18 V DC från inomhusenheten
- Effektförbrukning: 3 Watt (200 mA)
- Mått: L 122 x B 40 x H 22 mm

## ISAB INTERNATIONAL SECURITY AB

### Headquarters:

Box 5129  
SE-350 05  
Växjö  
Sweden  
Tfn: (+46) (0)470 79 58 88  
http://www.is-ab.se  
Mail: info@is-ab.se  
VAT: 5561099119023

### Branch Torekov:

Junkersgatan 15  
SE-260 93  
Torekov  
Sweden  
Tfn: (+46) (0)431 36 44 70  
http://www.is-ab.se  
Mail: info@is-ab.se