

INBROTTSLARM

AVANTI K600HW AVANTI K600RF

**K600HW 8 SEKTIONER
TRÅDBUNDET
K600RF 6 SEKTIONER
TRÅDLÖST + 2 TRÅD-
BUNDNA**



APPLIKATION

Avanti K600[®] är ett flexibel inbrottslarm och en kostnadseffektiv lösning för både hemmabruk och det mindre företaget. Avanti K600RF är ett så kallat hybridlarm dvs centralenheten kan hantera såväl trådbundna som trådlösa detektorer.

SPECIFIKATION

Antal användare:	7 användare.
Antal förbikopplare:	Upp till 4 st.
Händelselogg:	16 uppgifter.
Sirenutgång:	12 V DC.
Siren/Blixtljustimer:	0 – 99 minuter.
Ut- & ingångstid:	0 – 99 sekunder.
Yttre högtalare:	Max 2 st på 6 ohm.
Blixtljus¹:	12 V DC.
Spänningsmatning:	230 V AC / 12 V DC.
Strömförbrukning:	
Centralenhet vila/larm:	70/200 mA exkl. yttre enheter.
Förbikopplare vila/larm:	40/70 mA.
Hölje:	Polycarbonate.
Arbetstemperatur:	0° – 40° C.
Standards:	EN50131-1-6 LVD 72/23/EEC EMC 89/336EEC R&TTE Direktiv.

Trådlös centralenhet (Hybride)

Antal sektioner:	8 trådbundna eller 6 trådlösa detektorer + Batteri- och Sabotage-larm eller valfri kombination.
-------------------------	---

EGENSKAPER

8 sektioner + PA² + Tamper³

Alla sektioner är fullt programmerbara med upp till fem attributen: Omedelbar aktivering, Tidsstyrd aktivering, Brandlarm, Närvarodetektering eller Dörrklocka.

Program

3 programmerbara larmområden. (Två av larmområdena kan bestå av valfritt antal aktiva sektioner.)

PA (Överfallsalarm)

Alltid aktivt.

Tamper (Sabotagealarm)

Ger fullt larm i aktiverat (till) läge och lokalt larm i deaktiverat (från) läge.

Kommunikationsgränssnitt

Anslutning av telefonuppringare eller av larmsändare vid anslutning till larmcentral: Inbrott A-larm och B-larm, Överfallsalarm (PA), Brandlarm, Aktiv (Set), Ej aktiv (Abort).

Närvarolarm

Alla sektioner kan ha denna egenskap som innebär att en signal hör så fort en detektor aktiveras.

Bortkopplad sektion

Viken sektion som helst kan tillfälligt kopplas bort vid behov t ex vid fel på en sektion.

Gång test (Walk Test Mode)

Aktiveras vid kontroll av detektorerna.

Meny för test av larmet olika funktioner

Meny finns för kontroll av funktionen hos larmdon och kommunikationsgränssnittet.

Aktivering/Deaktivering

Valfritt med pinkod, med brytare i entrédörrens låskista, med tryckknapp eller med handsändare endast K600RF.

¹ Valbart aktiv tills larmet stängs av eller samma tid som sirenens timer (Bell Follow).

² PA (Panik Alarm) på svenska Överfallsalarm.

³ Tamper står för Sabotageslinga/övervakning även kallat 24 h slinga (h = timme).